

# Video Registratore Digitale 4, 8, 16 Canali



**PRODOTTO NON PC BASED !!!**

## IL PRODOTTO

I nuovi videoregistratori digitali serie LB sono l'elemento portante per i sistemi di sicurezza professionali, scalabili e facili da gestire. Questi registratori digitali sono collegabili alle telecamere, le cui immagini possono essere visualizzate sui monitor contemporaneamente in diverse modalità multi-screen e senza diminuzioni della qualità. Per ogni telecamera collegata è inoltre possibile programmare un settaggio differenziato: si possono ad esempio regolare in modo indipendente la modalità di registrazione (Manuale / Fasce orarie / In allarme / Ad eventi), la frequenza di immagini per secondo e la qualità delle immagini (migliore, Ottima, Buona, Normale Media Bassa). Per circoscrivere e velocizzare la ricerche di archivio, esiste inoltre la possibilità di inserire diversi parametri di selezione delle immagini, come la modalità di registrazione, la data e l'ora, le telecamere e la modalità di allarme. L'unità principale (che di base contiene un solo hard disk da 120 Gb) può essere estesa con altre 7 unità: il sistema nella sua massima estensione può arrivare superare tranquillamente **1,0 TB** di memoria, per soddisfare qualsiasi esigenza di registrazione.

L'unità principale (che di base contiene un solo hard disk da 120 Gb) può essere estesa con altre 7 unità: il sistema nella sua massima estensione può arrivare superare tranquillamente **1,0 TB** di memoria, per soddisfare qualsiasi esigenza di registrazione.

- POSSIBILITA' DI CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO MEDIANTE MOUSE USB**
- PORTA USB DISPONIBILE SUL FRONTALE DEL DISPOSITIVO PER IL BACKUP DELLE REGISTRAZIONI**
- INTERFACCIA DI RICERCA E BACKUP USER FRIENDLY SEMPLIFICATA**
- DISPONIBILITA' DI REGISTRAZIONE IN MIRRORING DI TUTTI O SOLO ALCUNI CANALI**
- DISPONIBILITA' DELL'AREA DI MASCHERAMENTO PER LE FUNZIONALITA' AVANZATE DI PRIVACY**
- SUPPORTO MASTERIZZATORI DVD PER IL BACKUP DELLE REGISTRAZIONI(OPZIONALE)**

MODELLI	DVRLB0400: 04 ingressi DVRLB0800: 08 ingressi DVRLB1600: 16 ingressi	DVRLBXX00/R: XX ingressi + 2 uscite analogiche DVRLBXX00/RW: XX ingressi + masterizzatore CD DVRLBXX00/DVD: XX ingressi + masterizzatore DVD DVRLBXX00/R RW: XX ingressi + 2 uscite anal.+mast. CD DVRLBXX00/R DVD: XX ingressi + 2 uscite anal.+mast. DVD
SEGNALE VIDEO	Sistema televisivo: Ingressi/Uscite Video: Livelli di Ingresso/Uscita:	PAL 4,8,16 ingressi / 1 uscita digitale, 1 analogica 1.0 Vpp 75 Ohms
SEGNALE AUDIO	Ingressi/Uscite Audio: Livello Segnale Ingressi: Livello Segnale Uscita:	4,8,16 ingressi / 1 uscita 200 mV a 3000 mV (10 KOhm) 200 mV (1 KOhm)
SPECIFICHE VIDEO	Formato Visualizzazione: Risoluzioni Immagini:	Multi Screen Real Time 1-4-9 programmabile D1 o CIF Real Time: 704 x 576 Playback: 352 x 288
VIDEOREGISTRAZIONE	Registrazione: Compressione: Durata Registrazione: Capacità Hard Disk:	Da 1 fpsec a 25 fpsec simultanea dei canali \ gruppo 1-4 MPEG-4 in alta qualità standard DVD / H264 Con HD da 80 Gb e immagine variabile 1 settimana 1 di default da 160 Gb. 7 opzionali da 80, 120, 160, 250, 300 a scelta senza mast.
CONNESSIONI	LAN, USB FRONTALE, USB RETRO, SERIALE, BNC	
SPECIFICHE ELETTRICHE	Alimentazione Consumo	220 VAC 50 Hz 65 Watt
SPECIFICHE ALLARMI	Ingressi / Uscite Visualizzazione allarme Durata allarme	16 ingressi allarme / 6 contatti relay disponibili Immagine full screen 1 - 60 sec.
OPERATIVITA'	Temperatura Umidità	0 - 50 °C 10 - 90 %
DIMENSIONI	89 (H) x 441 (L) x 430 (P) mm	
PESO	8 Kg	
NORMATIVE	CE	



Alzate B.za (CO) - Via Turati, 8/10 - 22040 - Tel 031 631858 - Fax 031 631947  
Varese - Via Molina, 15 - 21100 - Tel 0332 332830 - Fax 0332 332680  
Roma - Via Comparetti, 48 - 00137 - Tel 06 824090 - Fax 06 824090  
Catania - Via S.Gregorio, 63 - Tel 095 7335972 - Fax 095 7335972



Livello I, II, III ISO 9001:2000